



## Anschlussklemmen

Steckbare Schraubklemme  
max. 2,5 qmm

Einstellung:  
Ausgangsspannung  
LED Ausgang

Ausgang:  
1: Ausgang +  
2: " - (GND, G0)

Eingang:  
7: Eingang - (GND, G0)  
8: " + ~ 24V

LED Eingang  
Klemme 2 und 7 sind  
intern gebrückt

## Technische Daten

|                                                            |                                                        |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Eingang, Kl. 7-8<br>Strom (lastabhängig)                   | 24V AC/DC, max. 40V<br>max. 1,5A                       |
| Ausgang, Kl. 1-2                                           | 1,5-26V DC (Eing. 24V AC)<br>1,5-22V DC (Eing. 24V DC) |
| Ausgangsstrom                                              | max. 1A                                                |
| Verlustleistung<br>$P = (U_{in} - U_{out}) \times I_{out}$ | max. 6W !!                                             |
| Anzeigen                                                   | LED's, Eingang/Ausgang                                 |
| Arbeitstemperatur                                          | -10 - +50°C                                            |
| Lagertemperatur                                            | -30 - +80°C                                            |
| Gehäuse                                                    | Kunststoff, TS35, EN50022                              |
| Gewicht                                                    | 135 g, IP20                                            |
| Maße                                                       | 48 x 72 x 94 mm (BxHxT)                                |

Linearregler, stabilisierte Ausgangsspannung. Die max. Ausgangsspannung ist bei DC-Versorgung ca. 2V niedriger als die Eingangsspannung. Der Ausgang ist stabilisiert und kurzschlussfest. Die interne Verlustleistung darf 6 Watt nicht überschreiten. Klemme 2 (Ausgang G0) und Klemme 7 (Eingang G0) sind intern gebrückt, gleiches GND-Potenzial.

**rinck electronics germany GmbH**  
Trinidadstraße 6  
D-27356 Rotenburg (Wümme)  
[www.rinck-electronics.de](http://www.rinck-electronics.de)  
info@rinck-electronics.de

## SPANNUNGSSTABILISIERUNG P 24V ....

|         |                                  |
|---------|----------------------------------|
| Eingang | 24V AC/DC                        |
| Ausgang | 1,5-26V DC, (bei Eingang 24V AC) |

**A 301**

D\_P24V

20.11.24