



APU230V.12V-3A/2,6Ah

Anschlussklemmen

Schraub- Steckanschlusskl.
3 u. 10pol. max. 2,5 qmm
Batterie ext.: AMP 2pin

- 1 L Netz
- 2 N “
- 3 PE “

Meldungen

- 4 Ausgang 12V o.k.
- 5 “
- 6 Batteriebetrieb
- 7 “
- 8 Netzbetrieb
- 9 “
- 10 – 11 + out 12V DC
- 12 – 13 - out “

Batterieanschluss: 1 + 12V
(für externe Batt.) 2 –

Technische Daten

Netz Eingang, Kl. 1-3	85–250V AC, 90-300V DC
Stromaufnahme	max. 0,6 A, Spitze 3A
Meldungen	N.O. Photo MOS Relais
Klemme 4-5, 6-7, 8-9	max.60V AC/DC, max.0,5A
Ausgang, Kl.10/11– 12/13	12V DC, +10 –15%
	max. 3A, Spitze 4A
Batterie intern	12V, 2,6Ah
Batterie extern	12V, max. 10Ah
F1, interne Batterie	FK 1 = 5A (Autosicherung)
F2, externe Batterie	FK 1 = 5A (Autosicherung)
Wirkungsgrad	max. 90%
Normen	EN 60950, 55022L.B, 61000
Prüfspannung	3,5 kV AC EN 50178
Arbeitstemperatur	-10 - +50°C
Lagertemperatur	-30 - +80°C
Gehäuse	Stahlblech, TS35, EN50022
Gewicht	2000 g
Maße	130 x 100 x 102mm (BxHxT)

Unterbrechungsfreie 12V DC Stromversorgung. Schaltreglernetzteil mit integriertem Akkusatz (12V 2,6Ah, wartungsfrei).

Ausgang mit Power-Boost Funktion zum Betrieb von Verbrauchern mit hohen Einschaltströmen (kapazitive Last).

ON-LINE Betrieb, die Last wird unterbrechungsfrei aus dem Batteriekreis versorgt.

Unterspannungsabschaltung bei Akkubetrieb: <10V. Die Stromversorgung aktiviert sich automatisch mit wiederkehrender Netzspannung. Zum Einlagern (Abschalten der Batterie) nach Netztrennung kurzzeitig die Akkusicherung (F1/F2) ziehen.

Weitere Hinweise siehe Blatt **AN A399** ‚Allgemeine Beschreibung‘, Blatt **AN A400** ‚Anschluss‘, Blatt **AN A401** ‚Akkusätze‘.

rinck electronics germany GmbH
Trinidadstraße 6
27356 Rotenburg Wümme
www.rinck-electronics.de
info@rinck-electronics.de

USV STROMVERSORGUNG APU 230V.12V-3A/2,6Ah

Netz	85 – 250 V AC/DC Netz
Ausgang	12V DC, max.3A, unterbrechungsfrei
Meldungen	3x Schließerkontakt, AC/DC (Photo MOS Relais)
Batterie intern	12V 2,6Ah

A 400

D_APU12-3

02.01.23