APU230V.24V-2A/2,2Ah

Anschlussklemmen

Schraub- Steckanschlusskl.
3pol. 8pol.max. 2,5 qmm

Eingang :
1 L Netz
2 N "
3 PE "

Störmeldung :
4 Com. Umschaltkontakt
5 N.O. "
6 N.C. "

7 +Batterie →GS-U-BAT24V
zur Messung an SPS Eing.

Ausgang :
8/9 + 24V DC
10/11 - "

Batterie Anschluss: 1 + 24V
AMP 2 pol. 2 – 24V

Technische Daten

Eingang Netz, Kl. 1-3	200 – 260 VAC (47-440Hz) 200 – 350 VDC
Stromaufnahme	max. 0,6 A (Spitze 6A)
Meldung Akkubetrieb Kl. 4 - 6	Umschaltkontakt max. 250V, max. 4A
Ausgang, Kl. 8/9 – 10/11	24V DC, +10%, -20% max. 2A (Spitze 3A)
Ausgang, Kl. 7-11	+Batteriespannung,max. 0,5A
Batterie	2x12V, 2,2 - 20Ah (n.Best.)
Sicherung F1, intern	1,6 AT, TR5 (Netz)
Sicherung F2, intern	4,0 AT FK 1 (Kfz-Sicherung)
Sicherung F3, Batterie	4,0 AT FK 1 (Kfz-Sicherung)
Wirkungsgrad	80 - 90%
Normen	EN 60950, 55022L.B, 61000
Isolationsspannung	4 kV AC EN 50178
Arbeitstemperatur	-10 - +50°C
Lagertemperatur	-30 - +80°C
Aufbau	Stahlblech, IP20
Gewicht APU 24-2/2,2Ah	3,5 kg
Maße	200x200x80mm (BxHxT) APU 24-2/2,2Ah

Unterbrechungsfreie 24V DC Stromversorgung. Schaltreglernetzteil mit wartungsfreien Akkusatz (Standard = 2,2Ah). ON-LINE Betrieb, die Last wird unterbrechungsfrei aus dem Batteriekreis versorgt. Beim Unterschreiten der Batterie-Spannung von 19,5V schaltet die Stromversorgung automatisch ab. Die Stromversorgung aktiviert sich automatisch mit dem ersten Anlegen der Netzspannung. Zum Einlagern (Abschalten der Batterie) kurzzeitig den Akkustecker ziehen.
Weitere Hinweise siehe Blatt **AN A399** ‚Allgemeine Beschreibung', Blatt **AN A400** ‚Anschluss', Blatt **AN A401** ‚Akkusätze'.

rinck electronics germany GmbH
Trinidadstraße 6
27356 Rotenburg Wümme
www.rinck-electronics.de
info@rinck-electronics.de

A 411	D_APU24-2	20.11.24

USV STROMVERSORGUNG APU 230V.24V-2A/…Ah

Eingang	230 V AC Netz
Ausgang	24V DC, max.2A, unterbrechungsfrei
Meldung	Umschaltkontakt Netzbetrieb / Akkubetrieb
Batterie	APU…/R=**Akku extern**, APU…/2,2Ah = **2,2Ah**, APU…/7,2 Ah = **7,2Ah** APU…/12Ah= **12Ah**, APU…/17Ah= **17Ah**, APU…/20A= **20Ah**