



Anschlussklemmen

Steck-, Schraubanschluss
10 polig, max. 2,5 qmm

Anschluss:

1: Eingang 1 +
2: Eingang 1 -

3: Ausgang 1 +
4: Ausgang 1 -

5: Eingang 2 +
6: Eingang 2 -

7: Ausgang 2 +
8: Ausgang 2 -

Stromversorgung:
9-10: 24V AC/DC

LED:

grün dauer: Betrieb
grün blinkend: Bereichsfehler

Technische Daten

Eingang, Kanal 1-2	0 - 10V DC
Übertragungsbereich	max. 12V DC
Eingangswiderstand	200 kOhm
Ausgang, Kanal 1-2	0 - 10V DC
Ausgangsstrom	max. 6mA
Spannungsversorgung	12-24V AC/DC, +-15%
Leistungsaufnahme	max. 1,8W
Auflösung /Genauigkeit	max.16 Bit
Prüfspannung	1000 Vss
Arbeitstemperaturbereich	-10 - +50°C
Lagertemperatur	-30 - +80°C
Gehäuse	Kunststoff TS35, EN50022
Gewicht	100g
Maße	24 x 72 x 94 mm (BxHxT)

Zwei-Kanal 3Wege-Trennverstärker, 2x Eingang Spannung, 2x Ausgang Spannung, LED Betriebsanzeige.

2x Eingangswert = Ausgangswert, z.B. 0-10V → 0-10V, 2-10V → 2-10V.

Alle Eingänge, Ausgänge und die Versorgung sind galvanisch getrennt, 2x 3-Wege-Trennverstärker.

Aufschnappgehäuse für Hutschiene TS35.

rinck electronics germany GmbH

Trinidadstraße 6

D-27356 Rotenburg (Wümme)

www.rinck-electronics.de

info@rinck-electronics.de

2 KANAL TRENNVERSTÄRKER LC-TV-2U.2U

Eingangswerte = Ausgangswerte

Eingang 1-2 0-10V, 2-10V DC

Ausgang 1-2 0-10V, 2-10V DC

Versorgung 12-24 V AC/DC

B 152

D_LC-TV-2U_2U

20.11.24