



LC-TV-2U.2I

## Anschlussklemmen

Steck-, Schraubanschluss  
10 polig, max. 2,5 qmm

Anschluss:

1: Eingang 1 +  
2: Eingang 1 -

3: Ausgang 1 +  
4: Ausgang 1 -

5: Eingang 2 +  
6: Eingang 2 -

7: Ausgang 2 +  
8: Ausgang 2 -

Stromversorgung:  
9-10: 24V AC/DC

LED:

grün dauer: Betrieb

grün blinkend: Bereichsfehler

## Technische Daten

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Eingang, Kanal 1-2       | 0-10V, (2-10) DC<br>max. 12V DC |
| Eingangswiderstand       | 200 kOhm                        |
| Ausgang, Kanal 1-2       | 0-20mA, (4-20mA) DC             |
| Bürdenwiderstand         | max. 600 Ohm                    |
| Spannungsversorgung      | 12-24V AC/DC, +-15%             |
| Leistungsaufnahme        | max. 1,8W                       |
| Auflösung /Genauigkeit   | max.16 Bit                      |
| Prüfspannung             | 1000 Vss                        |
| Arbeitstemperaturbereich | -10 - +50°C                     |
| Lagertemperatur          | -30 - +80°C                     |
| Gehäuse                  | Kunststoff TS35, EN50022        |
| Gewicht                  | 100g                            |
| Maße                     | 24 x 72 x 94 mm (BxHxT)         |

Zwei Kanal 3 Wege-Trennverstärker, 2x Eingang Spannung Normsignal, 2x Ausgang Strom Normsignal, Betriebsanzeige.  
2x Eingangswert = Ausgangswert, z.B. Eingang 0-10V zu Ausgang 0-20mA oder Eingang 2-10V zu Ausgang 4-20mA.  
Alle Eingänge, Ausgänge und die Versorgung sind galvanisch getrennt, 2x 3-Wege-Trennverstärker.  
Aufschnappgehäuse für Hutschiene TS35.

**rinck electronics germany GmbH**  
Trinidadstraße 6  
D-27356 Rotenburg (Wümme)  
[www.rinck-electronics.de](http://www.rinck-electronics.de)  
[info@rinck-electronics.de](mailto:info@rinck-electronics.de)

## 2 KANAL TRENNVERSTÄRKER LC-TV-2U.2I

Eingang 1-2 0-10V oder 2-10V DC  
Ausgang 1-2 0-20mA oder 4-20mA DC  
Versorgung 12-24 V AC/DC

**B 153**

D\_LC-TV-2U\_2I

20.11.24